

i-Switch รีโมทคอนโทรลสวิตช์

ใช้กับรีโมทอินฟราเรดได้ทุกชนิด



i-Switch สำหรับปิด-เปิดไฟ

ระดับแรงดันไฟฟ้า	220-240VAC 50Hz
กำลังขับโหลด	300 วัตต์หรือไม่เกิน 1.5 แอมป์
ชนิดโหลดไฟ	หลอดไส้ หลอดฮาโลเจน หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดประหยัดไฟ
ระยะการควบคุม	7-15 เมตร
LED แสดงสถานะ	สีแดง
ขนาด (มม.) รุ่น B	กว้าง 17 X ยาว 45 X สูง 43
ขนาด (มม.) รุ่น N	กว้าง 23 X ยาว 45 X สูง 45

Main Features

- สวิตช์ไฟ เปิด - ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล
- ติดตั้งแทนสวิตช์เดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเดินสายใหม่หรือเดินสายเพิ่ม
- สามารถเปิด-ปิดที่ตัวสวิตช์หรือเปิด-ปิดด้วยรีโมทคอนโทรลก็ได้
- ใช้งานได้กับรีโมทอินฟราเรดทุกชนิด โดยการเลียน (Learn) คำสั่งรีโมทคอนโทรล
- มีหลอด LED แสดงสถานะการทำงาน
- เลือกติดตั้งได้ทุกจุดที่ต้องการ เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องดูหนังฟังเพลง และห้องรับแขก
- ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 60669-2-1
- ได้รับการจดสิทธิบัตรและรับรองมาตรฐาน IEC
- มีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่น B และรุ่น N

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งเหมือนสวิตช์ไฟปกติทั่วไป โดยไม่ต้องเดินสายใหม่ หรือร้อยสายเดิม (ควรปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งที่มีการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย)

วิธีการโปรแกรม หรือเรียนคำสั่ง (Learning)

สิ่งที่ต้องเตรียมคือ รีโมทอินฟราเรด เช่น รีโมททีวี รีโมทแอร์ ฯลฯ และเลือกปุ่มใดๆก็ได้ที่ต้องการใช้ สำหรับปิด-เปิดไฟ



1. ถอดสวิตช์ไฟเดิมออก แล้วติดตั้ง i-Switch แทน
2. กดที่ปุ่ม i-Switch ค้างไว้ 3 วินาที (สังเกตที่หลอดไฟ จะติดสว่าง)
3. จากนั้นกดปุ่มบนรีโมท แล้วทันทีที่ i-Switch ระยะห่าง 20 ซม. (สังเกต LED กระพริบ)
4. เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถ สั่งปิด-เปิด ผ่านรีโมทได้ทันที หรือกดที่ i-Switch เองก็ได้